

Så hanterar du MC-batterier

Laddning av MC-batterier

• Tänk på att du måste underhålla ett MC-batteri betydligt oftare än ett vanligt startbatteri. Vi rekommenderar att du laddar det varannan månad. Ladda batteriet innan det ställs undan för vintern samt innan det tas i bruk på våren. Förvara batterierna på ett svalt och torrt ställe, så håller sig laddningen bättre.

• Ladda alltid batterierna i ett ventilerat utrymme. Annars kan det utvecklas explosiv knallgas. Behandla batterierna aktsamt - det kan räcka med statisk elektricitet för att skapa en explosion.

1. Montera av kabelskon, när motorcykeln inte används.
2. Anslut en batteriladdare som ger max 10% av batteriets totala kapacitet (Ah). Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Håll alla MC-batterier fulladdade. Då förlängs livslängden. Ladda batteriet i minst 24 timmar om det skulle bli urladdat.
4. Vänta i två timmar efter avslutad laddning innan du monterar batteriet i motorcykeln.
5. Vinterförvara det laddade batteriet svalt och torrt. Underhållsladda batteriet varannan månad.

OBS! Tänk på att vissa MC-batterier endast innehåller 6 Volt.



Var försiktig med batterisyrans

- Förvara syran i väl tillslutet originalemballage.
- Se till att luftväxlingen är god när du fyller på syra.
- Gör allt för att undvika hud- och ögonkontakt när du arbetar med syra. Använd alltid skyddsglasögon. Vid direktkontakt med syra, måste du använda skyddskläder.
- Se till att det finns nöddusch och möjlighet till ögonspolning i närheten av batterierna, i fall olyckan skulle vara framme.

Syraspill och stänk

Till alla våra batterier medföljer exakt syramängd.

1. Skruva av samtliga påfyllningskorkar.
2. Avlägsna skyddsgummit på evakueringsröret. OBS! Batteriet får ej användas med gummit monterat.
3. Fyll på den batterisyrans, som följde med batteriet. Inte mer!
4. Låt batteriet vila i 20 minuter.





Syrafyllning av slutna MC-batterier

I AGM-batterier absorberas syran i glasfiberplattor mellan blyplattorna. Till alla våra batterier medföljer exakt syramängd. AGM-batterierna ska fyllas före första användningstillfället. Därefter ska de förslutas och aldrig mer öppnas.

1. Ta bort förslutningsremsan.
2. Fyll på med batterisyran som följer med batteriet. Inte mer!
3. Låt batteriet vila i minst 20 minuter.
4. Sätt på förslutningslocket och torka av eventuellt syraspill.
5. Låt nu batteriet vila i minst fem timmar innan laddning. Ju längre tid desto bättre.
6. Ladda batteriet enligt laddningsbeskrivningen.
7. Torka av eventuellt syraspill.
8. Vänta i två timmar innan du monterar ditt MC-batteri.



Syrafyllning av öppna MC-batterier

Till alla våra batterier medföljer exakt syramängd.

1. Skruva av samtliga påfyllningskorkar.
2. Avlägsna skyddsgummit på evakueringsröret. OBS! Batteriet får ej användas med gummit monterat.
3. Fyll på med den batterisyra som medföljer batteriet. Fyll batteriet upp till max-strecket.
4. Låt batteriet vila i minst 20 minuter och efterfyll med syra upp till max-strecket igen och sätt tillbaka korkarna samt torka av eventuellt syraspill.
5. Låt nu batteriet vila i minst fem timmar innan laddning. Ju längre tid desto bättre.
6. Ladda batteriet enligt laddningsbeskrivningen. Efterfyll med syra upp till max-strecket och torka av eventuellt syraspill igen.
7. Vänta i två timmar innan du monterar ditt MC-batteri.
8. Glöm ej att sätta dit evakueringsslangen när batteriet är monterat (om den medföljer).